

JADWAL PEMELIHARAAN

TAD940GE, TAD941GE

VOLVO
PENTA

Aplikasi :
Pelanggan :

No. produk mesin :
Model mesin :
Serial No mesin :
Lama pemakaian (jam) :
Chassis ID :

G = Ganti	C = Cek (termasuk, jika dibutuhkan, penyetelan,
S = Setel / penyetelan	dan ganti)

DAFTAR PERIKSA

SETELAH 50 JAM PERTAMA	
Hidupkan dan panaskan engine	
Kebocoran air / oli / solar	C
Matikan engine	
Oli mesin dan saringan oli / oli by-pass mesin	G
Hidupkan ulang mesin	
Tekanan oli dan kebocoran oli	C

SETELAH 100 - 200 JAM PERTAMA	
Fuel filter water separator, pengurasan kotoran	C
Level air radiator	C
Tali kipas dan alternator	C

SETIAP 250 JAM	
Oli mesin	G
Saringan oli dan oli by-pass	G
Saringan bahan bakar	G

SETIAP 500 JAM	
Indikator saringan udara mesin	C
Radiator	C
Tali kipas dan alternator	C
Level elektrolit aki	C

SETIAP 1000 JAM	
Saringan udara	G
Saringan air radiator (mesin yang menggunakan cairan radiator warna hijau)	G

SETIAP 2000 JAM	
Penyetelan katup / klep	C

SETIAP 2000 JAM / 24 BULAN	
Turbocharger	C

SETIAP 4000 JAM / 12 BULAN	
Belt tensioner	C
Tali kipas dan dinamo charger	G

SETIAP 8000 JAM / 24 BULAN	
Cairan radiator (hijau atau kuning)	G